



# HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien

Denne hurtige og driftsikre HP LaserJet bugner af funktioner og brugervenlighed, og den hjælper dig med alle dine behov for professionel udskrivning – inklusive udskrivning fra mobile enheder samt adgang til virksomhedsapplikationer fra den berøringfølsomme skærm (tilbehør) – og så reducerer den indvirkningen på miljøet.



Uden berøringfølsom skærm: M401a, M401d, M401dne



Uden berøringfølsom skærm: M401a, M401d, M401dne (med 500-arks bakke (tilbehør))



Med berøringfølsom skærm: M401dn, M401dw



Berøringfølsom skærm på M401dn, M401dw

## Oprethold produktiviteten, og øg forretningen med trådløst netværk og imponerende mobilitet.

- Konfigurer og del overalt på kontoret med trådløs tilslutning.<sup>2,3</sup> Konfigurer netværk hurtigt!<sup>6</sup>
- Med HP ePrint kan du stort set udskrive hvor som helst<sup>3,7</sup>. Udskriv trådløst fra din iPad®, iPhone® og iPod touch® med AirPrint™<sup>6</sup>.
- Send filer fra en mobil enhed direkte til printeren vha. HP trådløs direkte udskrivning!<sup>9</sup>
- Spar papir med automatisk dobbeltsideprint<sup>10</sup>. Få hurtige printhastigheder på op til 33 sider/min. A4 og første side på under 8 sekunder<sup>11</sup>.

## Oplev webtilsluttet brugervenlighed.

- Brug virksomhedsapplikationer og en 3,5" stor berøringfølsom skærm i farver for at få adgang til og udskrive fra internettet<sup>4,5</sup>.
- Hurtig installation af printeren – der kræves ingen cd med HP Smart Install<sup>12</sup>.
- Administrer arbejdsgangen med intuitive funktioner på printeren. Et praktisk USB-stik muliggør udskrivning direkte fra et flash-drev<sup>4</sup>.
- Det er nemt at styre dit printermiljø og spare it-tid og -omkostninger – HP Web Jetadmin hjælper dig med at overvåge udstyr og øge oppehtiden.

## Få professionel kvalitet til en god pris.

- Fremstil professionelle dokumenter med tydelig tekst og skarpe billeder.
- Få ro i sindet med pålidelig HP LaserJet-driftssikkerhed og ensartet printkvalitet fra første til sidste side.
- Spar tid med originale HP-patroner, der er nemme at installere, og spar penge med patroner med stor kapacitet, der er beregnet til steder, hvor der printes meget, og kan købes som tilbehør<sup>13</sup>.
- Gør mere med en 300-arks papirkapacitet (800 ark i alt med en 500-arks bakke (tilbehør)).

## Bedre for miljøet.

- Spar energi med HP Auto-tænd/sluk-teknologien, der tænder printeren, når du har brug for den, og slukker, når du ikke har<sup>14</sup>.
- Reducer mængden af papir med op til 50 % med automatisk dobbeltsideprint.
- Det er nemt at genbruge originale HP LaserJet-tonerpatroner via HP Planet Partners.<sup>15</sup>
- Reducer spild af emballage: Original HP 80A-tonerpatron leveres i printeren.

<sup>1</sup> Kun tilgængelig på model M401dw. <sup>2</sup> Trådløs ydelse afhænger af det fysiske miljø samt afstanden til adgangspunktet og kan begrænses under aktive VPN-forbindelser. <sup>3</sup> Fås kun med modellerne M401dn, M401dw og M401dne. <sup>4</sup> Kun tilgængelig på modellerne M401dn og M401dw. <sup>5</sup> Kræver trådløst adgangspunkt samt internetforbindelse til printeren. Services kan kræve registrering. Tilgængeligheden varierer alt efter land, sprog og aftaler og kræver en firmwareopgradering. Læs mere på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). <sup>6</sup> HP's automatiske trådløse tilslutning er muligvis ikke tilgængelig for alle systemkonfigurationer. Den trådløse funktionalitet afhænger af det fysiske miljø og afstanden til adgangspunktet. Du kan finde oplysninger om kompatibilitet på [www.hp.com/go/autowirelessconnect](http://www.hp.com/go/autowirelessconnect). <sup>7</sup> Kræver internetforbindelse til printeren. Funktionen fungerer med alle enheder med internet og e-mail. Kræver registrering af en HP Web Services-konto. Printtiden kan variere. Der findes en liste over understøttede dokument- og billedtyper på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Læs endvidere mere om andre løsninger på [www.hp.com/go/mobile-printing-solutions](http://www.hp.com/go/mobile-printing-solutions). <sup>8</sup> Under støtter iOS 4.2-enheder (iPad, iPhone 4, iPhone 3GS og 3. og 4. generations iPod touch), som understøtter multitasking. iOS 4.2 enheder kræver en 802.11 trådløs netværksforbindelse. AirPrint-kompatibel printer kan tilsluttes trådløst eller via Ethernet. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc. iPad, iPhone og iPod touch er varemærker tilhørende Apple Inc. og er registrerede i USA og andre lande. <sup>9</sup> Ikke tilgængelig på alle mobile enheder. Skal have trådløs funktionalitet og kan kræve en driver eller apps, som kan hentes på [www.hp.com/go/eprintcenter](http://www.hp.com/go/eprintcenter). Printeren skal være HP ePrint-kompatibel. <sup>10</sup> Fås kun med M401d-, M401dn-, M401dw- og M401dne-modellerne. <sup>11</sup> Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt testdokumenter. Læs mere på [www.hp.com/go/printerclaims](http://www.hp.com/go/printerclaims). Den nøjagtige hastighed afhænger af systemkonfiguration, softwareprogram, driver og dokumentkompleksitet. <sup>12</sup> Smart Install virker kun på Windows® – og for USB- og netværksforbindelser. Fås ikke med M401dne-modellen. <sup>13</sup> HP 80X LaserJet Black Toner Cartridge medfølger ikke; skal anskaffes særskilt. <sup>14</sup> Funktionaliteten af HP's teknologi til automatisk tænd/sluk afhænger af printeren og dens indstillinger. <sup>15</sup> Programmet findes muligvis ikke alle steder. Det er i øjeblikket muligt at returnere HP-patroner til genbrug i mere end 50 lande og områder over hele verden via HP's Planet Partners-program. På [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle) kan du læse mere om ordningen samt bestille returkonvolutter og indsamlingskasser

## Tekniske specifikationer

Printteknologi	Laser																	
Printhastighed	<b>A4 sort:</b> Op til 33 sider/min. <b>Første side udskrevet (sort, A4):</b> På kun 8 sek. Målt vha. ISO/IEC 24734, omfatter ikke første sæt dokumenter. Få mere at vide på <a href="http://www.hp.com/go/printerclaims">http://www.hp.com/go/printerclaims</a> . Den faktiske hastighed vil variere afhængigt af systemkonfiguration, software, driver og dokumentets kompleksitet																	
Processor	800 MHz																	
RAM	<b>M401a:</b> 128 MB; <b>M401d:</b> 128 MB; <b>M401dn:</b> 256 MB; <b>M401dne:</b> 256 MB; <b>M401dw:</b> 256 MB;																	
Hukommelsesopgradering	Kan ikke udbygges																	
Udskriftsopløsning	Op til 1200 x 1200 dpi																	
Printkvalitet	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi																	
Printersprog	HP PCL 5c, HP PCL 6, HP Postscript Level 3-emulering, direkte udskrivning af PDF (v1.7)																	
Skriftnit/fonte	84 skalerbare TrueType-fonte																	
Kapacitet (pr. måned, A4)	Op til 50.000 sider																	
Anbefalet antal sider pr. måned	750 til 3000 sider																	
Udskriftsmarginer	top: 5 mm, venstre: 4 mm, højre: 4 mm, bund: 5 mm																	
Mediehåndtering	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Input</th> <th>Kapacitet</th> <th>Vægt</th> <th>Størrelse</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bakke 1</td> <td>ark: 50, konvolutter: 10</td> <td>60 til 163 g/m<sup>2</sup> (lige papirgang for specialmedier)</td> <td>A4; A5; A6; B5 (JIS); konvolutter; 76 x 127 til 216 x 356 mm A4</td> </tr> <tr> <td>Bakke 2</td> <td>Ark: 250</td> <td>60 til 120 g/m<sup>2</sup></td> <td>A4; A5; A6; B5 (JIS); 105 x 148 til 216 x 356 mm</td> </tr> <tr> <td>Bakke 3 (Eks traudstyr) Duplexudskrift:</td> <td>ark: 500 (500-arks papirbakke som tilbehør)</td> <td>60 til 120 g/m<sup>2</sup> (500-arks papirbakke som tilbehør) 60 til 120 g/m<sup>2</sup></td> <td>A4; A5; A6; B5 (JIS); 105 x 148 til 216 x 356 mm (500-arks papirbakke som tilbehør) A4 A4</td> </tr> </tbody> </table>	Input	Kapacitet	Vægt	Størrelse	Bakke 1	ark: 50, konvolutter: 10	60 til 163 g/m <sup>2</sup> (lige papirgang for specialmedier)	A4; A5; A6; B5 (JIS); konvolutter; 76 x 127 til 216 x 356 mm A4	Bakke 2	Ark: 250	60 til 120 g/m <sup>2</sup>	A4; A5; A6; B5 (JIS); 105 x 148 til 216 x 356 mm	Bakke 3 (Eks traudstyr) Duplexudskrift:	ark: 500 (500-arks papirbakke som tilbehør)	60 til 120 g/m <sup>2</sup> (500-arks papirbakke som tilbehør) 60 til 120 g/m <sup>2</sup>	A4; A5; A6; B5 (JIS); 105 x 148 til 216 x 356 mm (500-arks papirbakke som tilbehør) A4 A4	<p><b>M401a:</b> Manuel (med driver support); <b>M401d:</b> Automatisk (standard); <b>M401dn:</b> Automatisk (standard); <b>M401dne:</b> Automatisk (standard); <b>M401dw:</b> Automatisk (standard); <b>Ark:</b> Op til 150 ark <b>Kuverter:</b> Op til 10 kuverter. <b>Transparenter:</b> Op til 75 ark. 150-arks udbakke</p>
Input	Kapacitet	Vægt	Størrelse															
Bakke 1	ark: 50, konvolutter: 10	60 til 163 g/m <sup>2</sup> (lige papirgang for specialmedier)	A4; A5; A6; B5 (JIS); konvolutter; 76 x 127 til 216 x 356 mm A4															
Bakke 2	Ark: 250	60 til 120 g/m <sup>2</sup>	A4; A5; A6; B5 (JIS); 105 x 148 til 216 x 356 mm															
Bakke 3 (Eks traudstyr) Duplexudskrift:	ark: 500 (500-arks papirbakke som tilbehør)	60 til 120 g/m <sup>2</sup> (500-arks papirbakke som tilbehør) 60 til 120 g/m <sup>2</sup>	A4; A5; A6; B5 (JIS); 105 x 148 til 216 x 356 mm (500-arks papirbakke som tilbehør) A4 A4															
Medietyper	Papir (almindeligt, miljørigtigt, let, kraftigt, kontraktpapir, farvet, brevpapir, fortrykt, hullet, genbrugspapir, groft); konvolutter; etiketter; transparenter; karton																	
Skærm	<b>M401a:</b> 2-linjers LCD-skærm (tekst og grafik); <b>M401d:</b> 2-linjers LCD-skærm (tekst og grafik); <b>M401dn:</b> 8,89 cm kontrolpanel med berøringsskærm, CGD (Colour Graphic Display); <b>M401dne:</b> LCD-display på to linjer (tekst og grafik); <b>M401dw:</b> 8,89 cm kontrolpanel med berøringsskærm, CGD (Colour Graphic Display);																	
Interface og tilslutning	<b>M401a:</b> 1 Hi-Speed USB 2.0; <b>M401d:</b> 1 Hi-Speed USB 2.0; <b>M401dn:</b> 1 USB 2.0-port; 1 USB-værtsport; 1 Ethernet 10/100/1000T-netværksport; 1 nemt tilgængelig USB-port; <b>M401dne:</b> 1 USB 2.0-port, 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T-netværksport; <b>M401dw:</b> 1 USB 2.0-port; 1 USB-værtsport; 1 Ethernet 10/100/1000T-netværksport; 1 nemt tilgængelig USB-port; 1 trådløs 802.11b/g/n-forbindelse;																	
Netværksegenskaber	<b>M401a:</b> Ingen; <b>M401d:</b> Ingen; <b>M401dn:</b> Via den indbyggede 10/100/1000T Ethernet-netværksport; <b>M401dne:</b> Via den indbyggede 10/100/1000T Ethernet-netværksport; <b>M401dw:</b> Via den indbyggede Ethernet 10/100/1000T-netværksport eller det trådløse 802.11b/g/n-netværk;																	
Mulighed for mobil print	<b>M401a:</b> Nej; <b>M401d:</b> Nej; <b>M401dn:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™, virksomhedsapplikationer; <b>M401dne:</b> HP ePrint, Apple AirPrint™; <b>M401dw:</b> HP ePrint via e-mail, Apple AirPrint™, trådløs direkte udskrivning, virksomhedsapplikationer;																	
Understøttede netværksprotokoller	<b>M401a:</b> Ingen; <b>M401d:</b> Ingen; <b>M401dn:</b> Via den indbyggede netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6, udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun understøttelse af rå køer), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print; DISCOVERY: SLP Bonjour, Web Services Discovery, IP CONFIG: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via Router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW-download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, administration af SSL-certifikater, firewall, ACL, 802.1x; <b>M401dne:</b> Via den indbyggede netværksløsning: TCP/IP, IPv4, IPv6, udskrivning: TCP-IP-port 9100 Direct Mode, LPD (kun understøttelse af rå køer), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print; DISCOVERY: SLP Bonjour, Web Services Discovery, IP CONFIG: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local og via Router, Statefull via DHCPv6); Administration: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, FTP FW-download, Syslog; Sikkerhed: SNMPv3, administration af SSL-certifikater, firewall, ACL, 802.1x; <b>M401dw:</b> som M401dn-modellen plus WPA1/2 Personal og Enterprise;																	
Kompatible operativsystemer	Komplette softwareinstallationer under støttes på: Microsoft® Windows® 7 32-bit/64-bit, Windows Vista® 32-bit/64-bit, Windows® XP 32-bit (SP2 eller højere); Installationer kun med driver understøttes på: Microsoft® Windows® Server 2008 32-bit/64-bit, Windows® Server 2003 32-bit (SP3 eller højere); Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; Linpus Linux: 9.4, 9.5; Red Hat Enterprise Linux: 5.0, 6.0; OpenSUSE: 11.3, 11.4; Fedora™: 14, 15; Ubuntu™: 10.04, 10.10, 11.04; Debian: 5.0, 6.0 og HPUX11i <b>Eks traudstyr:</b> De seneste under støttede operativsystemer og printerdrivere er tilgængelige på <a href="http://www.hp.com/support/ljm401series">http://www.hp.com/support/ljm401series</a>																	
Mindste systemkrav	Microsoft® Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Vista® (32-bit/64-bit): 1 GHz 32-bit (x86) eller 64-bit (x64) processor; 1 GB (32-bit) eller 2 GB (64-bit) RAM, 400 MB harddiskplads, cd-rom/dvd-drev eller internetforbindelse, USB- eller netværksport; Windows® XP32 SP2 (32-bit); Pentium® 233 MHz processor, 512 MB RAM, 400 MB harddiskplads, cd-rom/dvd-drev eller internet, USB- eller netværksport, Mac OS X v10.5, v10.6, v10.7; PowerPC G4, G5, eller Intel® Core™-processor; 500 MB harddisk; Cd-rom/dvd-rom, SSL/TLS; USB eller netværk																	
Software	Windows®: HP Installer/Uninstaller, HP PCL 6-printdriver, Status Alerts, HP Update, DXP; Mac: HP Installer/Uninstaller, HP Postscript-driver, HP Setup Assistant, HP Utility, HP Alerts, HP Firmware Updater																	
Printerstyring	Windows®: HP Device Toolbox (standardinstallation), SNP Alerts (minimal netværksinstallation), HP Web Jetadmin (download); Mac: HP Utility																	
Strøm	<b>Krav:</b> Indgangsspænding: 220 til 240 VAC (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz). <b>Forbrug:</b> 570 watt (print), 7,3 watt (klar), 6,2 watt (dvale), 0,1 watt (slukket). Typical Electricity Consumption (TEC): 2,08 kWh/luge																	
Mål (b x d x h)	<b>Udpakket:</b> <b>M401a:</b> 364,6 x 368 x 267,5 mm; <b>M401d:</b> 364,6 x 368 x 267,5 mm; <b>M401dn:</b> 364,6 x 368 x 271 mm med berøringsfølsom skærm nede (364,6 x 368 x 383,6 mm med berøringsfølsom skærm oppe i en vinkel på 90°); <b>M401dne:</b> 364,6 x 368 x 267,5 mm; <b>M401dw:</b> 364,6 x 368 x 271 mm med berøringsfølsom skærm nede (364,6 x 368 x 383,6 mm med berøringsfølsom skærm oppe i en vinkel på 90°); *Optional HP LaserJet 500-sheet Feeder/Tray CF284A increases height of printer by 140 mm <b>Emballeret:</b> 430 x 330 x 480 mm																	
Vægt	<b>Udpakket:</b> <b>M401a:</b> 10,1 kg; <b>M401d:</b> 10,7 kg; <b>M401dn:</b> 11 kg; <b>M401dne:</b> 10,7 kg; <b>M401dw:</b> 11 kg; <b>Med emballage:</b> <b>M401a:</b> 13,3 kg; <b>M401d:</b> 13,9 kg; <b>M401dn:</b> 14,2 kg; <b>M401dne:</b> 13,9 kg; <b>M401dw:</b> 14,2 kg;																	
Driftsmiljø	<b>Drifts temperatur:</b> 15 til 32,5 °C. <b>Anbefalet drifts temperatur:</b> 17,5 til 25 °C. <b>Luftfugtighed ved drift:</b> 10 til 80% relativ fugtighed. <b>Anbefalet luftfugtighed ved drift:</b> 30% til 70% relativ luftfugtighed. <b>Opbevarings temperatur:</b> -20 til 40 °C. <b>Luftfugtighed ved opbevaring:</b> 10 til 90% relativ fugtighed. <b>Lydniveau</b> ifølge ISO 9296: Lydeffekt : LwAd 6,4 B(A). <b>Lydtryk:</b> LpAm 51 dB(A).																	
Produktcertificeringer	<b>Sikkerhedscertificeringer:</b> IEC 60950-1:2005/EN 60950-1:2006+A11; IEC 60825-1:2007/EN 60825-1:2007 (Klasse 1 Laser/LED-produkt); IEC 62479:2010/EN 62479:2010; GB4943-2001; <b>ENERGY STAR:</b> Ja (undtagen M401a-modellen)																	
Garanti	1 års garanti. Garanti- og supportmuligheder afhænger af produkt, land samt lokale lovkrav.																	
Oversigt over serien	<b>M401a:</b> HP LaserJet Pro 400 M401a; printhastighed på op til 33 sider/min i sort/hvid; op til 1200 x 1200 dpi (med HP FastRes 1200, HP ProRes 1200); 128 MB RAM, op til 800 MHz, 1 USB 2.0-port med hurtig dataoverførsel, HP Auto-tænd/Auto-sluk, HP Smart Install; Kontrolpanel med 2-linjers baggrundsbelyst LCD; 50-arks universalsbakke, 250-arks papirbakke; <b>M401d:</b> HP LaserJet Pro 400 M401d; som HP LaserJet Pro 400 M401a plus automatisk dobbeltsideprint; <b>M401dn:</b> HP LaserJet Pro 400 M401dn; som HP LaserJet Pro 400 M401a plus 256 MB RAM som standardhukommelse; 1 Hi-Speed USB, 1 værts-USB, 1 nemt tilgængelig USB, 1 Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; HP Auto-tænd/Auto-sluk, HP ePrint, Apple AirPrint™; LCD-display på 3,5"; automatisk dobbeltsidet udskrivning; Virksomhedsapplikationer; <b>M401dne:</b> HP LaserJet Pro 400 M401dne; som HP LaserJet M401a plus automatisk dobbeltsidet udskrivning; HP ePrint; Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-TX netværk; HP universel printerdriver; HP Smart Install medfølger ikke; <b>M401dw:</b> HP LaserJet Pro 400 M401dw; som HP LaserJet Pro 400 M401dn samt 1 trådløs 802.11 b/g/n Direkte trådløs udskrivning;																	

<http://www.hp.com/dk>



© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Med forbehold for ændringer uden varsel. De eneste garantier for HP produkter og -services er angivet i de garanti-kærlinger, der følger med de pågældende produkter og services. Intet heri udgør eller må tolkes som en yderligere garanti. HP er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udelader heri.

Udgivet i EMEA December 2012 4AA4-4811 DAE

## Bestillingsoplysninger

<b>CF270A</b>	HP LaserJet Pro 400 M401a-printer; HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (~2700 sider); Installationsvejledning, startvejledning, supportoplysninger, garantivejledning; Cd-rom med software og printerdokumentation; netledning
<b>CF274A</b>	HP LaserJet Pro 400 M401d-printer; indbygget automatisk dobbeltsideprint; HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (~2700 sider); Installationsvejledning, startvejledning, supportoplysninger, garantivejledning; Cd-rom med software og printerdokumentation; netledning
<b>CF278A</b>	HP LaserJet Pro 400 M401dn-printer; indbygget automatisk dobbeltsideprint; Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (~2700 sider); Installationsvejledning, startvejledning, supportoplysninger, garantivejledning; Cd-rom med software og printerdokumentation; netledning
<b>CF399A</b>	HP LaserJet Pro 400 M401dne; indbygget automatisk dobbeltsidet udskrivning; Ethernet 10/100/1000 Base-TX-netværk; HP 80A sort LaserJet-tonerpatron (~2700 sider); Installationsvejledning, supportfolder, garantivejledning; netledning; Cd med dokumentation
<b>CF285A</b>	HP LaserJet Pro 400 M401dw-printer; indbygget automatisk dobbeltsideprint; Trådløs 802.11b/g/n; HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge (~2700 sider); Installationsvejledning, startvejledning, supportoplysninger, garantivejledning; Cd-rom med software og printerdokumentation; netledning, USB-kabel
<b>CF284A</b>	HP LaserJet 500-arks føder/bakke
	<b>Tilbehør</b>
	<b>Forbrugsvarer</b>
<b>CF280A</b>	HP 80A Black LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 2700 standardsider. Angivne værdier er baseret på ISO/IEC 19752 og fortløbende print. Det faktiske sideantal kan variere en del afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Læs mere på <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>CF280X</b>	HP 80X Black LaserJet Toner Cartridge Gennemsnitlig patronkapacitet er 6900 standardsider. Angivne værdier er baseret på ISO/IEC 19752 og fortløbende print. Det faktiske sideantal kan variere en del afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Læs mere på <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
<b>CF280XD</b>	HP 80X Black LaserJet Toner Cartridge, pakke med to stk. Gennemsnitlig patronkapacitet er 6900 standardsider. Angivne værdier er baseret på ISO/IEC 19752 og fortløbende print. Det faktiske sideantal kan variere en del afhængigt af de printede billeder og andre faktorer. Læs mere på <a href="http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies">http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies</a> .
	<b>Service &amp; support</b>
<b>US249E</b>	– HP 3 års hardware-support næste hverdag for LaserJet M401
<b>US248E</b>	– HP 3 års udskiftning for LaserJet M401
<b>US250E</b>	– HP 3 års tilbagelevering af LaserJet M401
<b>US253PE</b>	– HP 1 års ekstra support næste hverdag for LaserJet M401
<b>US252PE</b>	– HP 1 års ekstra udskiftning næste hverdag for LaserJet M401
<b>US254PE</b>	– HP 1 års ekstra tilbagelevering af LaserJet M401
<b>(US248E/US252PE)</b>	Under søg for syningsmuligheder i det enkelte land
<b>US250E/US254PE:</b>	Central- og Østeuropa samt Mellemøsten, kun Middelhavsområdet og Afrika)
	Der findes en komplet liste over forbrugsstoffer, tilbehør og serviceydelser på <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a>

